

Content:

Dimension:

*Dimensions in mm

EAN	W	lm	K	CRI	Ta (°C)	V	Hz	Dim	Beam Angle	g	mm	Inrush current
8719157042536	4	450	3000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	152	312	4W/8W/11W/13W/17W
8719157042543	4	450	4000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	152	312	
8719157042550	4	450	6500	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	152	312	Inrush current I _{peak} (A)
8719157042567	8	900	3000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	185	562	Inrush current T _{width} (μs)
8719157042574	8	900	4000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	185	562	200μs
8719157042581	8	900	6500	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	185	562	
8719157042598	11	1250	3000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	227	912	Circuit breaker
8719157042604	11	1250	4000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	227	912	
8719157042611	11	1250	6500	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	227	912	B16 44pcs 45pcs 45pcs 45pcs 35pcs C16 95pcs 75pcs 75pcs 75pcs 60pcs
8719157042628	13	1500	3000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	250	1112	
8719157042635	13	1500	4000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	250	1112	Clean only with a soft cloth
8719157042642	13	1500	6500	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	250	1112	
8719157042659	17	2000	3000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	300	1512	
8719157042666	17	2000	4000	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	300	1512	
8719157042673	17	2000	6500	80	-20~+40	220-240V~	50	ND	130°	300	1512	

1

Product	L1
300mm	220mm
600mm	300mm
900mm	650mm
1200mm	850mm
1500mm	1200mm

2

3

4

5

Luminaires interconnected:

Item	Wattage	Max Interconnection Number
300mm	4W	26PCS
550mm	8W	13PCS
900mm	11W	9PCS
1200mm	13W	8PCS
1500mm	17W	6PCS

Type 1:

Type 2:

! The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
 All fittings must be installed by a competent person in accordance with local regulation.
 Only use the provided power supply cord and connector cable. If one of both is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.
NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product.
DE Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes.
FR Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit.
IT L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio.
ES La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.

EN This product contains a light source of energy efficiency class <E>
NL Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <E>
DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>
FR Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <E>
IT Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>
ES Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <E>