



Specificaties THORNeco LED  
Montagebalk Poppy 60W 6500lm - 840  
Koel Wit | 150cm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnummer    | 247418                  |
| EAN              | 5037319540847           |
| Merk             | THORNeco                |
| Fabrikantnaam    | POPPY LED 1500 6500 840 |
| Garantie         | 5 jaar                  |
| Levensduur (uur) | 16000                   |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt      | 108.3                       |
| Powerfactor         | >0.90                       |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Lengte              | 150cm                       |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Opbouw                 |
| Optische Afdekking       | Opal                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule         |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Steel                  |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Inclusief Lamp           | Ja                     |

## Afmetingen

---

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1460 |
| Breedte (mm) | 62   |
| Hoogte (mm)  | 77   |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|